

XAS CONNECT / XAS CONNECT BLACK

Sensor de abertura magnético com fio

Sensor de abertura magnético de sobrepor com fio, para ambiente interno com instalação prática em portas e janelas. Compactos e discretos, são ideais para instalação em portas e janelas de madeira, vidro ou metal.



Características

- » Monitoramento de portas e janelas
- » Disponível nas cores preto e branco para acabamento discreto
- » GAP de abertura de 25 mm
- » Instalação simplificada com fita adesiva dupla face ou parafuso
- » Material anti-UV
- » Terminal de parafusos para fixação dos cabos de conexão com a central

Especificações técnicas

Aplicação	Portas e janelas de metal, vidro ou madeira
Método de detecção	Campo magnético
GAP de acionamento	25 mm \pm 10%
GAP de segurança	\leq 15 mm \pm 10%
Ambiente de instalação	Interno
Proteção anti-UV	Sim
Saída de alarme	NF
Temperatura de operação	- 10°C a 50°C

Características elétricas

Tensão máxima na saída de alarme	100 V
Corrente máxima	500 mA

Características mecânicas

Dimensões do Reed switch (L x A x P)	63 x 13,4 x 18,5 mm
Dimensões do Imã (L x A x P)	63 x 13,4 x 12 mm
Peso Bruto	116,6 g
Cor case	Branco / Preto
Tipo case/material	ABS

Cenário de aplicação

