

AS 2010

Acionador de emergência rearmável

A caixa de emergência rearmável é um acessório para sistemas de controle de acesso e interfones. Sua função é liberar a abertura da porta quando há necessidade de abandono do ambiente ou em casos de falha do sistema de abertura controlada da porta. Tem sinalização sonora interna que é acionada no momento em que o produto é desarmado. As conexões COM/NA/NF possibilitam a abertura emergencial da porta e podem ser interligadas a uma sirene, que vai emitir um alarme sonoro enquanto a porta estiver destravada.



Características

- » Ideal para portas de emergência
- » Compatível com centrais de alarme, controladores de acesso e aparelhos de interfonia
- » Tem sinalização sonora quando desarmado
- » Gabinete em ABS

Especificações técnicas

Modelo	AS 2010
Tipo de contato	COM – NA – NF
Tensão máxima dos contatos	12 Vdc
Corrente máxima dos contatos	2 A
Dimensões (L × A × P)	90 × 93 × 45 mm
Temperatura de operação	0 ~ 50 °C
Umidade de operação	0 – 95%

Fotos do produto

